

炎センサー〔紫外線検出方式〕

FS-3000(音声メッセージ付)
(屋内用)



音声メッセージ付。超高感度な炎センサー。

FS-3000は、炎に含まれる紫外線をすばやく検知し、警告メッセージ、警報音を発する簡易型炎センサーです。火災報知用だけでなく、禁煙、火気厳禁エリアでの警告用としても幅広くご使用いただけます。

用途に応じた選択ができる3電源方式

電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。

システムアップ用外部出力を装備

外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(N.O)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで)

音声報知2種、警報音1種からの選択式

禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からディップスイッチにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。

タイマーによる動作設定機能搭載

警報動作は、設定したタイマー時間炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。(1秒、6秒、15秒、30秒)

本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。

親切設計

- ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。
- 電池切れ報知
電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。
- 始動報知
電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。